

aQsi Bus

Предназначен:

- защиты ККТ от скачков напряжения и помех в бортовой сети
- электропитания стационарных терминалов оплаты проезда и терминала водителя, а также объединения оборудования в локальную сеть

Преимущества:

- компактное законченное решение, при выборе aQsi Bus не требуется другого оборудования для создания сети электропитания и информационной сети бескондукторной оплаты проезда.
- надёжная защита оборудования от бросков напряжения в бортовой сети транспортного средства.
- наличие встроенной батареи позволяет нивелирует краткосрочные сбои в бортовой сети старого подвижного состава.

Параметр	Значение
Входное напряжение, В - номинальное* - максимальный диапазон	9 -:- 30 9 -:- 36
Максимальная потребляемая мощность, Вт	70
Выход 15В - номинальное напряжение, В - допустимое отклонение, % - выходная мощность, Вт	15 +/-2 60
Выход 5В - номинальное напряжение, В - допустимое отклонение, % - выходная мощность, Вт	(опционально) 5,2 +/-2 7,5
Габариты Д / Ш / В, мм	255 / 130 / 65
Вес, гр.	1950
Номинальная ёмкость встроенной батареи 12В, Вт*ч	(опционально) 14
Рабочая температура, °С	-20 -:- +60
Допустимая рабочая влажность, % (без конденсата)	10 -:- 90
Температура хранения, °С	-40 -:- +70
Допустимая влажность хранения, % (без конденсата)	5 -:- 95
Защита от пыли и влаги	соответствует IP54
Встроенный Ethernet коммутатор - совместимость - количество портов - скорость портов - поддержка POE - POE мощность на порт, Вт - POE напряжение, В - POE напряжение, В (от аккумулятора)	IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3x 8 10/100Mbps, Auto-MDI/MDIX 7 Passive POE port 5 15 12

* - встроенная защита от выбросов напряжения в бортовой сети начинает работать от 30В, полноценно срабатывая выше 36В.